

Manuel d'utilisation

Prise intelligente

Conseils chaleureux :

- Prend en charge uniquement le réseau Wi-Fi à 2,4 GHz
- Étapes simplifiées pour installer l'application sur votre téléphone intelligent ou votre tablette dans Apple/Google Play Store
- Travaille avec Amazon Alexa, Google Home et IFTTT

Comment connecter la prise intelligente au réseau Wi-Fi

- Téléchargez Smart Life sur  ou 
Téléchargez ou numérisez le code de la salle d'opération et installez l'application Smart Life pour iOS et Android.

Une fois téléchargé, l'application vous demandera d'enregistrer votre appareil.

Entrez votre numéro de téléphone ou votre courriel. Si vous avez choisi un numéro de téléphone, vous recevrez un texte avec un code d'inscription. Si vous choisissez le courriel, vous créez alors un mot de passe.



À l'attention de : Aucun code d'enregistrement n'est nécessaire si la méthode d'envoi par courriel est choisie.



3. Suivez les instructions dans l'application pour connecter la prise intelligente à votre réseau Wi-Fi.




4. Une fois connecté. L'application affiche la connexion et clique sur « Done ».
5. Vous pouvez maintenant contrôler le Smart Plug grâce à l'application Smart Life.
6. Une fois la configuration effectuée avec succès, le témoin lumineux devient bleu et le dispositif est ajouté à la liste des dispositifs.

Configuration du mode AP

1. S'assurer que la configuration du mode AP est lancée : le voyant clignote lentement en bleu (une fois toutes les 3 secondes). S'il clignote rapidement en bleu (deux fois par seconde). Maintenir enfoncé le bouton d'alimentation de la fiche multifonctions pendant 6 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote lentement.
2. Touchez l'icône « + » dans le coin supérieur droit de l'onglet « Smart Life », puis sélectionnez le type d'appareil (prise électrique), entrez dans la page « Add Device », puis cliquez sur « AP Mode » dans le coin supérieur droit de l'onglet « Add Device » pour ajouter l'appareil.



3. Suivez les instructions dans l'application pour connecter la prise intelligente à votre réseau Wi-Fi.



4. Une fois connectée, l'application affiche la connexion et clique sur « Done ».
5. Vous pouvez maintenant contrôler le Smart Plug à l'aide de l'application Smart Life.


6. Une fois la configuration effectuée avec succès, le voyant lumineux devient bleu et l'appareil est ajouté à la liste des appareils.

Remarque : vous pouvez ajouter le Smart Plug to Echo/Google Home en suivant les instructions ci-dessous. Ou celle de l'application (Open Smart Life App, allez à « Profile » -> « Integration », touchez « Amazon echo » ou « Google Home » et installez).

Comment connecter Smart Plug à Amazon Alexa

1. Lancez l'application Smart Life, ouvrez une session dans votre compte et assurez-vous que le Smart Plug est dans la liste des appareils.
2. Modifier le nom du dispositif pour qu'Alexa puisse facilement le reconnaître, par exemple : Lumière du salon. Éclairage de chambre, etc.
3. Réduisez au minimum l'application Smart Life, puis lancez l'application Alexa et connectez-vous à votre compte Alexa et assurez-vous d'avoir au moins un appareil à commande vocale Alexa installé comme Echo, Echo dot, etc.

4. Dans le coin supérieur gauche ou sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton  pour afficher le menu de l'application. Cliquer ensuite sur **Skills** dans le menu.



5. Tapez Smart Life dans la recherche et cliquez sur le bouton de recherche à côté.



6. Activez la technique Smart Life, puis ouvrez une session dans votre compte Smart Life pour effectuer le couplage du compte.





7. Une fois le compte lié avec succès, vous pouvez demander à Alexa de découvrir les appareils. Alexa montrera tous les appareils découverts après 20 secondes.



8. Revenir au menu en cliquant sur le bouton **•**, puis cliquer sur le bouton.




9. Dans la page d'accueil Smart, vous pouvez regrouper vos appareils pour différentes catégories. L'application Smart Life a fait appel à Alexa. Vous pouvez maintenant contrôler votre prise intelligente à travers Alexa.




Comment connecter un appareil intelligent à Google Home

1. Lancez l'application Google Home et assurez-vous que le haut-parleur Google Home est installé. Si ce n'est pas le cas, suivre les instructions d'installation du haut-parleur Google Home pour terminer l'installation.
2. Une fois Google Home installé, dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil de l'application, cliquez sur le bouton pour afficher le menu de l'application. Cliquez ensuite sur « Home Control » dans le menu.




3. À la page « Add device », défilez vers le bas pour trouver « Smart Life », puis cliquez dessus. Ouvrez une session dans l'application Smart Life avec votre compte et votre mot de passe. Choisissez l'application Smart Life dans le menu déroulant pour établir le lien avec le compte.



4. En établissant des liens avec le compte, dans l'application Google Home, vous pouvez voir tous les appareils intelligents

de votre compte de l'application Smart Life. Vous pouvez attribuer des salles pour chaque appareil.

5. Vous pouvez maintenant utiliser Google Home pour contrôler vos appareils intelligents, vous pouvez dire :
- OK Google, allumer/éteindre la lumière murale.
- OK Google, réglez la lumière de la chambre à rouge.



Dépannage et FAQ

1. Quels appareils puis-je contrôler avec la prise intelligente?

Vous pouvez contrôler les lumières, les ventilateurs, les appareils de chauffage portatifs et tout petit appareil conformément aux spécifications de la prise intelligente.

2. Que dois-je faire lorsque je ne peux pas activer ou désactiver Smart Plug?

Assurez-vous que vos appareils mobiles et la prise intelligente sont connectés au même réseau Wi-Fi.

S'assurer que les dispositifs connectés à la prise intelligente sont sous tension.

3. Que dois-je faire en cas d'échec du processus de configuration du dispositif?

Vous pourriez :

- Vérifier si la prise intelligente est sous tension ou non.
- Vérifiez si votre appareil mobile est connecté au réseau Wi-Fi à 2,4 GHz.
- Vérifiez votre connectivité réseau. S'assurer que le routeur fonctionne correctement :

Si le routeur est un routeur à double bande, sélectionner le réseau 2,4 G, puis ajouter Smart Plug.

Activer la fonction de diffusion du routeur.

Configurez la méthode de chiffrement comme WPA2-PSK et le type d'autorisation comme AES, ou définissez les deux comme automatiques.

Le mode sans fil ne peut pas être 11 n uniquement.

- Vérifier l'absence d'interférence Wi-Fi ou déplacer la prise intelligente vers un autre emplacement dans la plage de signal.
- Vérifier si les périphériques connectés du routeur atteignent la limite de quantité. Essayez de désactiver la fonction Wi-Fi de certains appareils et de configurer à nouveau Smart Plug.
- Vérifier si les fonctions de filtrage MAC sans fil du routeur sont activées. Retirer l'appareil de la liste de filtres et s'assurer que le routeur n'empêche pas la connexion Smart Plug.
- Assurez-vous que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi entré dans l'application est exact lorsque vous ajoutez Smart Plug.
- Assurez-vous que le Smart Plug est prêt pour la configuration de l'application : le voyant est bleu clignotant rapidement (deux fois par seconde) pour la configuration en mode rapide, bleu clignotant lentement (une fois toutes les 3 secondes) pour la configuration en mode AP.

Répétez le processus de configuration de l'application.
Réinitialisez le connecteur intelligent en usine et essayez de l'ajouter à nouveau.

4. Puis-je contrôler l'appareil au moyen de réseaux cellulaires 2G/3G/4G?

La prise intelligente et l'appareil mobile doivent être raccordés au même réseau Wi-Fi lors de l'ajout de la prise intelligente pour la première fois. Une fois la configuration de l'appareil réussie, vous pouvez contrôler l'appareil à distance grâce aux réseaux cellulaires 2G/3G/4G.

5. Comment puis-je partager mon appareil avec ma famille?

Exécutez l'application Smart Life, allez à « Profile » -> « Device Sharing » -> « Sent », appuyez sur « Add Sharing », maintenant vous pouvez partager l'appareil avec d'autres membres de la famille.

6. Comment réinitialiser cet appareil?

Réinitialisation en usine : Une fois la fiche intelligente branchée sur une prise de courant, maintenir enfoncé (pendant 6 secondes) le bouton d'alimentation pour **la réinitialisation en**

usine jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en bleu.

Modèle d'éclairage des indicateurs :

- Bleu clignotant rapidement (deux fois par seconde) : La configuration en mode rapide est lancée.
- Bleu clignotant lentement (une fois toutes les 3 secondes) : La configuration du mode AP est lancée.
- Bleu massif : La prise intelligente est connectée au réseau Wi-Fi.
- Arrêt : La prise intelligente est éteinte et il n'y a pas de réseau Wi-Fi.